



АССОЦИАЦИЯ
"РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

Юр. адрес: 129515, г. Москва, ул. Ак. Королева, д. 13

Почтовый адрес: 105082, г. Москва, а/я 115

Тел. (495) 899-00-96

[Http://www.roselmon.ru](http://www.roselmon.ru)

E-mail: info@roselmon.ru

Исх. № ТИ-40/19 от 15.07.2019 г.
На № 2-040719 от 04.07.2019 г.

В ответ на Ваше письмо № 2-040719 от 04.07.2019 г. сообщаем следующее.

1) Требования первого абзаца п. 10.2 СП 256.1325800.2016 относятся к муниципальным квартирам жилых домов (не ко всем жилым зданиям). Требования второго абзаца п. 10.2 СП 256.1325800.2016 относятся ко всем жилым домам с квартирами, оборудованными электрическими плитами.

2) В соответствии с требованиями п.1.1.17 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) 7-го издания: «Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным». Таким образом, если применяется требование «рекомендуется», то при обосновании можно отступить от изложенных требований.

3) Разделение электроприемников по питанию на отдельные групповые линии продиктовано соображениями электробезопасности, удобства эксплуатации и обслуживания. Короткое замыкание или иная аварийная ситуация в отдельном электроприемнике или на отдельном участке электропроводки не должны привести к отключению электроприемников всей (или большей части) квартиры. Например, при замене перегоревшей лампы в потолочном светильнике в темное время суток следует отключить на щитке электропитание группы освещения и воспользоваться переносным светильником, подключив его в розетку, что было бы невозможно при объединении в одну групповую линию освещения и розеток.

Сокращение количества групповых линий в квартирах до двух (минимального количества) должно быть обосновано объективными причинами. При этом группы могут быть как отдельными на освещение и розетки, так и совмещенными (часть освещения и розеток подключаются на одну группу, другая часть освещения и розеток – на другую). Разделение освещения и розеток на отдельные группы является предпочтительным.

4) В общем случае объединять розеточную и осветительную сеть в одну группу можно. Например, в п. 5.4.17 СП 256.1325800.2016 присутствует рекомендация подключать светильники на балконах и лоджиях к ближайшей розеточной сети, защищенной

УДТ. Однако, следует учитывать, что в определенных случаях объединять розеточную и осветительную сеть не допускается. Например, согласно п. 10.2 СП 256.1325800.2016 для питания однофазных электроплит должна быть предусмотрена отдельная групповая линия.

Ответы на поставленные в Вашем письме вопросы подтверждены СП 256.1325800.2016 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) 7-го издания.

Главный специалист
Ассоциации



В.И. Берман

Исполнители:

Берман Виталий Ильич

☎ (916) 394-55-29

e-mail: vitber3@mail.ru

Коротков Владимир Николаевич

☎ (910) 088-35-08

e-mail: korotkovvn@mail.ru